

MANUAL DE USUARIO

# Pinatubo



Lea y guarde todas las instrucciones antes de usar el AROMA BOX®. Conserve su garantía.

Desempaque su nuevo AROMA BOX PINATUBO® y familiarícese con las piezas y accesorios que vienen en la caja.

#### **El AROMA BOX PINATUBO® contiene:**

- 1 difusor con una botella de plástico de 900ml
- 1 cable de alimentación de 12V (únicamente utilizar el que trae el AROMA BOX®, algún otro puede quemar la tarjeta o motor y esto invalida la garantía de manera automática)
- 1 manguera transparente para HVAC (aire acondicionado)
- 2 tornillos y 2 taquetes
- 1 esprea para conectar a HVAC externo
- 2 llaves pequeñas
- Instructivo
- Garantía fechada y número de serie del AROMA BOX®

#### **Entendiendo su AROMA BOX PINATUBO®**

**ENCENDIDO / APAGADO:** su AROMA BOX PINATUBO® se encenderá cuando se conecte el adaptador de corriente, del lado izquierdo viene un botón para encender o apagar.

Mantenga presionado el botón "ENT" durante 3 segundos para encender o apagar la máquina. (Nueva versión)

**VENTILADOR:** el ventilador se encuentra de manera interna en el copete o borde de arriba del AROMA BOX®. Este sirve para ayudar a distribuir el aroma de manera más rápida en caso de que sea un lugar donde no haya nada de corrientes de aire.

**CONEXIÓN HVAC:** su AROMA BOX PINATUBO® también se puede usar en conjunto con el sistema de aire acondicionado central. Acérquese a su representante local más cercano para la instalación. Esto puede generar cargos adicionales.

**PANTALLA LCD:** proporciona información sobre sus ajustes. Aquí hay una guía rápida sobre lo que significa cada elemento.

- *W WORK* (trabajo) vs *P PAUSE* (pausa): cuando la unidad está en modo W, emite aroma, cuando la unidad está en modo P, no emite aroma.
- *HORA:* el número que se muestra en la unidad debe representar la hora actual, usando el reloj de 24 horas.

**DÍA DE LA SEMANA:** El AROMA BOX PINATUBO® le permite tener diferentes configuraciones para los días de la semana. El día que se muestra en la pantalla debe ser el día actual.

#### **Pasos para agregar el AROMA PURO®**

**Nota importante: el Aroma Box jamás debe de acostarse sobre alguna superficie. Debe mantenerse en posición vertical siempre.**

1. Asegúrese de que el AROMA BOX® esté desconectado o apagado antes de empezar. Utilice la llave provista para abrir la cerradura. Saque la botella y gírela hacia la izquierda para aflojarla y retirarla de la tapa. Notará que en medio de la tapa hay un tubo, **NO RETIRARLO, NO CORTARLO, NO QUITAR LA COLADERA NEGRA QUE TRAE.**
2. Vierta el AROMA PURO® en la botella de plástico; se recomienda verter de 250 ml a 300 ml. por mes (30 días). Luego, cierre y gire la botella de plástico hasta que quede bien asegurado para que la boquilla embone hasta el tope sin apretar demasiado.
  - No sobrellene la botella.
  - Solo los aceites AROMA PURO® deben utilizarse en el AROMA BOX®; usando cualquier otro líquido que no sea de nuestra marca puede dañar el AROMA BOX® y anularán la garantía.
  - El AROMA PURO® debe utilizarse SIN mezclarse con agua o alcohol, esto puede provocar severos daños y mal funcionamiento del AROMA BOX® y anularán la garantía.
3. Una vez que la botella de plástico se enrosca de forma firme y segura, insértela de nuevo en el difusor y cierre la cerradura con la misma llave.
4. Conectar y encender el AROMA BOX®.

Nota: Si la botella no se aprieta lo suficiente, el AROMA PURO® generará condensación y ocasionará fuga y derrame, causando daños al AROMA BOX® y superficies donde caiga. Verifique que la botella esté insertada correctamente y apretada al tope.

Al pasar los 30 días se recomienda cambiar el AROMA PURO®. Es importante que elimine el restante que sobra en la botella. Nota: Todos los AROMA PURO® tienen diferentes comportamientos debido al proceso que lleva en el interior del AROMA BOX®, por ello puede ser que, aunque tenga un poco de aroma, ya no desprenda olor.

#### **Cambio de una aroma a otro**

Si va a cambiar de una AROMA PURO® a otro diferente, elimine el restante y vierta un poco de alcohol de 96° en la botella (aproximadamente 50ml) y deje que el AROMA BOX® trabaje unos 10 minutos para eliminar los restos del otro aroma y evitar contaminación. Tire el alcohol restante, enjuague con agua la esprea y la botella, séquela perfectamente y adicione el nuevo AROMA PURO® que desea oler en su AROMA BOX®.

#### **Consejos para usar su AROMA BOX PINATUBO®**

1. El AROMA BOX® siempre debe permanecer en posición vertical. Nunca inclinar o poner de forma horizontal, puede causar severos daños al AROMA BOX® y a la superficie donde caiga.
2. Siempre quite el AROMA PURO® cuando transporte el AROMA BOX®. En la bolsita donde vienen las llaves, los tornillos y taquetes encontrará una tapa que sirve para cerrar la botella de plástico y poder transportarlo.
3. Puede realizarle limpiezas periódicas con una toalla o microfibras húmeda o con detergente neutro, interior y exterior.
4. No utilice sustancias nocivas o volátiles, como gasolina o thinner sobre e internamente en el AROMA BOX®.

## Instrucciones de operación y programación

### del AROMA BOX PINATUBO®

Coloque el AROMA BOX FUJI® en un espacio abierto, donde no haya nada que cubra o bloquee la salida del aroma.

Enchufe el eliminador de corriente tanto al AROMA BOX PINATUBO® como a la corriente eléctrica. Del lado izquierdo viene un botón para encender o apagar. Presione el botón y automáticamente se encenderá la pantalla que viene en la parte de arriba del AROMA BOX®. Viene con una programación predeterminada de fábrica.

Ahora que el AROMA BOX PINATUBO® está encendido, puede comenzar a ajustar la configuración a su gusto. De fábrica, la pantalla LCD representará la hora actual. El AROMA BOX PINATUBO® utiliza un formato de reloj de 24 horas.

### Establecer contraseña

1. AJUSTAR CONTRASEÑA - Mantenga presionadas las teclas "ENT" y "BACK" durante 3 segundos para ingresar a la interfaz de configuración de contraseña, mantenga la configuración de la contraseña dos veces igual, luego se puede completar. Guarde su contraseña para poder acceder a la configuración del AROMA BOX® posteriormente.

NOTA: Si olvida la contraseña NO HAY MANERA DE VOLVER A ACCEDER A LA CONFIGURACIÓN Y TENDRA QUE ACUDIR DIRECTAMENTE A NUESTRO CENTRO DE SERVICIO PARA REEMPLAZAR LA TARJETA ELECTRONICA DEL AROMA BOX®.

2. CAMBIAR CONTRASEÑA - Presione la tecla "ENT" y "BACK" durante 3 segundos para ingresar a la interfaz de contraseña, necesita ingresar la contraseña anterior primero, y luego ingrese la nueva contraseña dos veces, restableciendo la contraseña Se puede completar.

### Ajuste la hora local

1. En la interfaz de trabajo normal, presione la flecha "→" dos veces en la interfaz de hora local.
2. Presione el botón "ENT" en la interfaz de configuración de la hora local, el bit de la hora parpadeará.
3. Presione la flecha "↑" y "→" al mismo tiempo para configurar la hora, los minutos, el año, el mes y el día.
4. Presione el botón "ENT" para guardar y finalizar la configuración, luego vuelva al trabajo principal.

### Ajuste la fecha local



Figure 4




Figure 5

1. En la interfaz de trabajo normal, presione la flecha "→" dos veces, la pantalla LCD se mostrará como la Figura 4.
2. Presione "ENT" para ingresar al ajuste, "10" parpadeará.
3. Presione la flecha "↑" dos veces, "10" cambiará a "12".
4. Presione la flecha "→" una vez, el "3" en la posición de los minutos parpadeará, presione la flecha "→", el "0" en el minuto la posición parpadeará, presione la flecha "↑" cinco veces, "0" cambiará a "5".
5. Presione la flecha "→" una vez, el número "2016" parpadeará, presione la flecha "↑" una vez, "2016" cambiará a "2017".

6. Presione la flecha "→" una vez, el número "12" parpadeará, mantenga presionado la flecha "↑", el número será de "12" a "02".
7. Presione la flecha "→" una vez, el número "10" parpadeará, presione la flecha "↑" prolongadamente "", el número será de "10" a "02".
8. Presione "ENT" para guardar la configuración y volver a la interfaz de trabajo normal.

### Programar las horas y días de funcionamiento

Ahora es el momento de programar las horas y días operativos. El AROMA BOX PINATUBO® permite hasta 3 (tres) períodos de funcionamiento de eventos individuales para que pueda trabajar en diferentes momentos y diferentes días de la semana.

1. Presiona la flecha "→" una sola vez y empezará a parpadear en la parte de arriba el día, como se muestra en la figura 2. EJEMPLO FIGURA 2: La hora de inicio del lunes es las 09:00, la hora de finalización es 18:00. El nivel de concentración es 5

\*\*\* NOTA: Si requiere que la programación quede para todos los días y no tenga que hacer día por día el ajuste vaya directamente a MO = LUNES



2. Presione el botón "ENT" para ingresar a la configuración, "Mon" este empezará a parpadear.
3. Presione la flecha "↑" una vez, "Mon" cambiará a "Tue".
4. Presione el botón "→" una vez, St "09" parpadeará, presione "↑" una vez, "09" cambiará a "10" presione el botón "→" una vez, el "0" en la posición de los minutos de la hora de inicio parpadeará, presione "↑" tres veces, "0" cambiará a "3" presione "→" una vez, el "0" en la posición de los minutos parpadeará, presione "↑" cinco veces, "0" cambiará a "5"
5. La operación para la hora de finalización es la misma, cambiará a partir de las 18:00 como muestra la Figura 2 hasta las 20:35 como muestra la Figura 3.
6. Presione "→" una vez, el nivel de concentración "5" parpadeará, presione "↑" una vez, "5" cambiará a "6"
7. Después de terminar el punto 6 presione "ENT" y empezará a parpadear el número 1, eso significa que está programando el primer evento, le aparecerá el número 2 y tendrá que repetir a partir del punto número 2 para programar el segundo evento, si usted lo desea. Si no únicamente presione "ENT" dos veces y su AROMA BOX® quedará programado.

Nota: Cabe mencionar que es recomendable que el AROMA BOX® trabaje 12 horas continuas o por lapsos (eventos) según se requiera. Si el AROMA BOX® trabaja más del horario recomendado, el consumo de AROMA PURO® será mayor.

### Ajustar la intensidad del aroma

Después de terminar de ajustar los días y el horario de arranque y de apagado del AROMA BOX PINATUBO®:

Cada nivel corresponde a una concentración de trabajo fija, a saber, W / P (tiempo de trabajo / tiempo de pausa), el tiempo es en segundos, hay 9 niveles predeterminados como se muestra a continuación:

NIVEL	INTENSIDAD	NIVEL	INTENSIDAD
1	W/P=10S/300S	6	W/P=60S/120S
2	W/P=30S/300S	7	W/P=90S/120S
3	W/P=60S/300S	8	W/P=120S/120S
4	W/P=100S/300S	9	W/P=120S/90S
5	W/P=90S/210S		

W=Tiempo en trabajo (segundos) P= Tiempo de Pausa (segundos)

1. La concentración del AROMA BOX® se divide en dos tipos: concentración en tiempo real y concentración del programa. Solo es necesario presionar la flecha "↑" directamente cuando el dispositivo está en condiciones normales de trabajo, puede cambiar la configuración de concentración en tiempo real.
2. Pero la concentración en tiempo real solo es válida antes de las 23:59 del día y no será válida automáticamente después de cualquier operación.
3. La concentración del programa es seguida por cada tiempo de trabajo y pausa de cada
4. día laborable, una vez fijado con éxito, los días siguientes serán de acuerdo con el ajuste.
5. Cuando termine el período de trabajo del lunes y la configuración de concentración, la configuración para los siguientes días en esta semana serán los mismos que el lunes, pero después de ingresar cualquier siguiente día configurado en esta semana, no afectará el estado de trabajo de los otros días.

### Reseteo del AROMA BOX®

Conecta el AROMA BOX® a la fuente de alimentación, cuando la pantalla se muestra completamente, presione y mantenga presionado el botón "ENT", habrá tres figuras corriendo hacia adelante y hacia atrás.

Después de que el restablecimiento de fábrica haya finalizado con éxito, volverá a la interfaz de trabajo principal; esta operación restablecerá la contraseña y volverá a la configuración predeterminada.

### Encendido de la Pantalla LCD

Si el AROMA BOX® no funciona después de 1 minuto la pantalla se apagará, puede presionar cualquier botón para encenderla.

### Montaje en pared del AROMA BOX PINATUBO®

En la bolsa de plástico viene el kit de montaje en la pared, encontrará 2 tornillos con sus respectivos taquetes.

Por la parte de atrás del AROMA BOX PINATUBO® vienen los 2 orificios donde se sujeta uno en cada extremo. Medir primeramente la distancia de un extremo a otro y con un lápiz o pluma marcar en la pared la distancia medida y fijar los puntos donde se realizaran los orificios. Con un taladro y una broca, realice los orificios. Ponga los taquetes en cada uno de los orificios realizados, apriete los tornillos en los taquetes dejando una pequeña parte salida para anclar el AROMA BOX® a la pared.